

Преимущества:

- Подходят для применения в сети переменного и постоянного тока, маркировка на корпусе
- Боёк для дистанционной сигнализации
- Габарит NH000 до 160 А
- Соответствуют IEC/ МЭК 60282



Технические характеристики		FNH000S	FNH1S	FNH2S	FNH3S
Номинальный ток	А	160	250	400	630
Габарит плавкой вставки		NH000	NH1	NH2	NH3
Номинальное напряжение	В	500 В AC/ 250 В DC		500 В AC/ 440 В DC	
Отключающая способность	кА			100	
Кривая срабатывания				gG	

Артикул	Описание	Ед.изм.
FNH000S-6	Предохранитель 6 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-10	Предохранитель 10 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-16	Предохранитель 16 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-20	Предохранитель 20 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-25	Предохранитель 25 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-32	Предохранитель 32 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-40	Предохранитель 40 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-50	Предохранитель 50 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-63	Предохранитель 63 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-80	Предохранитель 80 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-100	Предохранитель 100 А, габарит 000, gG, 500 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-125	Предохранитель 125 А, габарит 000, gG, 400 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH000S-160	Предохранитель 160 А, габарит 000, gG, 400 В AC/ 250 В DC, боёк	шт.
FNH00-NL	Короткозамыкающий соединитель NH00/000	шт.
FNH1S-100	Предохранитель 100 А, габарит 1, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH1S-125	Предохранитель 125 А, габарит 1, gG, 400 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH1S-160	Предохранитель 160 А, габарит 1, gG, 400 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH1S-200	Предохранитель 200 А, габарит 1, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH1S-250	Предохранитель 250 А, габарит 1, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH1-NL	Короткозамыкающий соединитель NH1	шт.
FNH2S-200	Предохранитель 200 А, габарит 2, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH2S-250	Предохранитель 250 А, габарит 2, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH2S-315	Предохранитель 315 А, габарит 2, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH2S-355	Предохранитель 355 А, габарит 2, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH2S-400	Предохранитель 400 А, габарит 2, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH3S-315	Предохранитель 315 А, габарит 3, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH3S-355	Предохранитель 355 А, габарит 3, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH3S-400	Предохранитель 400 А, габарит 3, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH3S-500	Предохранитель 500 А, габарит 3, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.
FNH3S-630	Предохранитель 630 А, габарит 3, gG, 500 В AC/ 440 В DC, боёк	шт.